

# Blockbatterien GEL

## ▶ BAUREIHE G05



**Nur die Summe der Vorteile entscheidet!**


Wartungsfreie Blockbatterien in Gel-Technologie der Baureihe G05 sind für den harten industriellen Einsatz konzipiert. Robust und zuverlässig arbeiten die Batterien in den Anwendungen für fahrerlose

Transportsysteme, mobile Hebebühnen, Reinigungsmaschinen, Versorgungsbetriebe sowie für Elektrostraßenfahrzeuge und Elektrohubwagen.

| Batterie-Typ | Nennspannung<br>V | Nennkapazität<br>C <sub>5</sub><br>Ah | Nennkapazität<br>C <sub>20</sub><br>Ah | Länge<br>mm | Breite<br>mm | Höhe<br>mm | Gewicht<br>kg | Polausführung | Polanordnung |
|--------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>6 V</b>   |                   |                                       |                                        |             |              |            |               |               |              |
| G05 06 167   | 6                 | 167                                   | 196                                    | 260         | 180          | 259        | 30            | F-M8          | 0            |
| G05 06 180   | 6                 | 180                                   | 205                                    | 244         | 185          | 275        | 30            | F-M8          | 0            |
| G05 06 250   | 6                 | 250                                   | 285                                    | 295         | 180          | 350        | 45            | F-M8          | 0            |
| <b>12 V</b>  |                   |                                       |                                        |             |              |            |               |               |              |
| G05 12063    | 12                | 63                                    | 73                                     | 258         | 172          | 216        | 24            | F-M6          | 1            |
| G05 12076    | 12                | 76                                    | 86                                     | 330         | 172          | 231        | 29            | F-M8          | 1            |
| G05 12080    | 12                | 80                                    | 90                                     | 330         | 172          | 221        | 30            | F-M8          | 1            |
| G05 12103    | 12                | 103                                   | 115                                    | 327         | 180          | 259        | 39            | F-M8          | 1            |



### Polausführung



### Polanordnung

